

KURZANLEITUNG Wandlerer Telan W

Schritt 1	# für 3 Sekunden drücken				Linkes LED schaltet aus, rechtes LED leuchtet rot			
Schritt 2	Programmiercode eingeben: (Vorgabe 1234)				Linkes LED schaltet aus, rechtes LED leuchtet grün			
Änderungen programmieren	Werkzustand 0 drücken	Offen Code 1 drücken	AUX Code 2 drücken	Programm Code 3 drücken	Sicherheits Code 4 drücken	Öffnungszeit ES 6 drücken	neuer Benutzer 7 drücken	Benutzer löschen 8 drücken
Eigener Code	Programmiercode						Benutzer ID 001 - 500 eingeben und notieren 4-stellige Zahl eingeben oder Karte hinhalten	zu löschende Benutzer ID eingeben und notieren Programmiercode eingeben zum Bestätigen
Vorgabe	1234	2580	0852	1234	3838	4 Sek.		
Auswahl	Vorgabe Code ist zugleich Programmiercode	gewünschte 4-stellige Zahl eingeben				Normal offen: 01xx (01-99s) Normal zu: 11xx (01-99s)		
Ergebnis / Menu verlassen	beide LED blinken rot	es ertönen 3 Beeps, linkes LED leuchtet rot, rechtes LED schaltet aus					Vorgang wiederholen oder # eingeben	linkes LED leuchtet rot, rechtes LED schaltet aus

Anschluss-Schema

rot	12V +
schwarz	12V -
grün	Sperre (ext.)
gelb	(Not-)Öffnung (ext.)
blau	Türglocke
grau	Türglocke
violett	programmierbare Taste IN (ext.)
weiss	programmierbare Taste OUT (ext.)
braun	elektr. Türöffner normal offen
orange	elektr. Türöffner minus (GND)
pink	elektr. Türöffner normal geschlossen
Kupfer	Erdanschluss



Technische Daten

Stromversorgung	12V =, min. 100 mA, max.200 mA
Ausgang max.	2A
Ausgang Sperre	25mA
Ausgang AUX	25mA
Eingang REX	normal offen ohne Relais
Eingang AUX	normal offen ohne Relais
Kartenleser	45mm (Mifare)
Frequenzen	13.56Mhz (Mifare)
Kompatible Karten	Mifare
Temperatur	von -31°C bis + 63°C
Grösse	120x76x22mm (HxBxT)
Gewicht	520g

Bei Verlust des geänderten Programmiercodes

Stromversorgung abschalten --> gelber Draht mit 12V- verbinden --> Stromversorgung einschalten --> gelber Draht von 12V- entfernen -> 15 Min. warten

ACHTUNG: Bei dieser Funktion sowie der Funktion Werkzustand werden alle programmierten Zutritte (Karten und Codes) gelöscht

100% wasserdicht, Vandalensicher (beim Öffnen oder Zerstörung des Gehäuses blockiert die Türe)