

## Bedienungsanleitung elektronische Schlösser

Benutzer anlegen		
* #	Eingabe Administratorcode, bestätigen mit #	(Voreinstellung 123456)
	2	Benutzer Einstellungen
	1	Benutzer anlegen
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• neue Karte oder Anhänger an das Zahlenfeld halten.</li> <li>• neuen Zahlencode (min. 6-stellig) angeben, bestätigen mit #</li> <li>• Fingerabdruck einlesen (4x)</li> </ul> → erfolgreiche Eingaben werden mit Benutzernummer und grün quittiert <b>Wichtig! Benutzernummer immer notieren!</b>

Benutzer löschen		
* #	Eingabe Administratorcode, bestätigen mit #	(Voreinstellung 123456)
	2	Benutzer Einstellungen
	2	Benutzer löschen
	1	Benutzer mit Benutzernummer löschen, bestätigen mit #
	2	Alle Benutzer löschen, bestätigen mit #

Administrator anlegen		
* #	Eingabe Administratorcode, bestätigen mit #	(Voreinstellung 123456)
	1	Administrator Einstellungen
	1	Administrator hinzufügen
		2 x neuen Administratorcode eingeben, jeweils mit # bestätigen

Administrator löschen		
* #	Eingabe Administratorcode, bestätigen mit #	(Voreinstellung 123456)
	1	Administrator Einstellungen
	2	Administrator hinzufügen
		2x zu löschenden Administratorcode eingeben, jeweils mit # bestätigen

System zurücksetzen		
* #	Eingabe Administratorcode, bestätigen mit #	(Voreinstellung 123456)
	1	Administrator Einstellungen
	4	System zurücksetzen, bestätigen mit #
		<b>Wichtig!</b> Es werden alle Eingaben und Benutzer gelöscht! In dieser Einstellung kann das Schloss mit einem beliebigen Fingerabdruck geöffnet werden.